



ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL AMCONVT04

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Este dispositivo é destinado ao acionamento manual para sinalização de princípio de incêndio a central de alarme de incêndio.

Possui sinalização visual de funcionamento (LED verde) e sinalização visual de incêndio (LED vermelho).

Para acionar o dispositivo, levante a tampa de proteção e pressione o botão até travar. Para destravar, gire o botão no sentido horário.

Compatível com centrais de alarme de incêndio convencionais.



- Aplicação outdoor, para ambientes externos;
- Alta confiabilidade;
- Led indicador de alarme reconhecido;
- Led indicador de supervisão do dispositivo;
- Dispensa substituição de vidro no acionamento.

Tensão nominal (DC)	24v
Tensão de operação (DC)	18,5v ~ 28v
Corrente em alarme	21 mA
Corrente em supervisão	97 μ A
Dimensões	150x83x100mm (A x L x P)
Peso	350g
Material	Plástico ABS e acrílico
Grau de proteção	IP55

INSTALAÇÃO

